配布ツールフォルダ内にある「DDLauncher」をクリックしてください。

 ▶ ▶ ▼ CDイメージ ファイル ホーム 共有 表示 				-	- ×
H S	 移動先・ × 削除・ コピー先・ ■ 名前の変更 	1 新しい フォルダー 新規		 ずべて選択 ご選択解除 ご提択の切り替え 選択 	Ľ
	スク > CDイメージ >	2 (5)	つ にロイメージの地	 &	
· · · · · ·		~ · · ·	CO 17 200		
合 OneDrive - FUJIFILM	名前			更新日時	種類 "
PC	DDIScript			2022/03/08 16:52	ファイノ
コ コロオブジェクト	DrvDistribute			2022/03/08 16:52	ファイノ
	autorun			2022/03/08 16:52	セット
	🕙 CwLogging.d	III		2021/11/16 17:38	アプリ
OneDrive	DDLauncher			2021/11/19 19:22	アプリ
デスクトップ	S ffinstif.dll	ファイルの説明	明: Driver Distribu	tor 2/21 9:38	アプリ
🦉 ドキュメント	🔊 ffzddmif2.dll	三社: FUJIFI	バロ Business Innc ジョン: 2.2.2.9	Vation Corp. 1/21 20:00	アプリ
■ ピクチャ	🕒 fxinstif.dll	作成日時:2	022/03/08 16:52	9/17 15:25	アブリ
🔐 ビデオ	🔊 fxstd.dll	サイズ: 1391	KB	/16 17:56	アプリ
🎝 ミュージック	🔊 fxzddmif2.dll			2018/11/30 17:28	アプリ
🌙 ローカル ディスク (D:)	🖄 fxzdmifk2.dll			2018/11/30 17:28	アプリ
→ ローカル ディスク (M:)	Launcher			2022/03/08 16:52	構成
▲ ローカル ディスク (P·)	 ✓ < 		0	2016/08/25 23:13	י וודק ג
18 個の項目			W	Vindows ヤキュリティ	

利用したいプリンタのフロアを選択してインストールを開始してください。 (画像は2階のプリンタ「PRO2」をインストールしたものです、3階のプリンタは「PRO1」となります)

Driver Distributor - 配	布先の選択						
FUJIFILM	配布先の過	配布先の選択					
	配布先一覧/	配布先一覧から配布先を選択して、[次へ]をクリックしてください。					
	配布先一覧(L):					
	配布先	×ŧ					
	配布先1	奈良県立図書情報館	2階				
	配布先2	奈良県立図書情報館	3階				
		-					
		< 決め(出	X(V) >	キャンセル			

Driver Distributor - 実行内容の確認			×
実行内容 実行内容を確認してから、「実行」をクリッ	ククしてください。		
実行内容(():			
プリンターのインストール			
PR02 (192.168.1.2)			
	< 戻る(B)	実行(<u>R</u>) >	キャンセル

Driver Distributor -	実行中	×
実行内容を処理して	₩ ₹ ₹	
	プリンターをインストールしています。	
	実行内容	
FUJIFILM		
	< 原语(B) 次へ(M) >	キャンセル

Driver Distributor - 実行結果	×
実行結果	
実行結果一覧(2):	
プリンターのインストール	
PR02 (192.168.1.2) のインストールを実行しました。: インストール成功	

完了しましたら「デバイスとプリンター」内にあるインストールしたプリンタを選択して 右クリックのプロパティ内にある「プリンターのプロパティ」をクリックしてください。

デバイスとプリンター										- 0	×
- → ~ ↑ a	キン コントロール パネ	ル > すべてのコントロー	▶ パネル項目 ⇒ デバイスとノ	リンター			ΥŬ	プバイスとプリンター	D构集		1
デバイスの追加	プリンターの追加	印刷ジョブの表示	ガントサーバープロバティ	デバイスの削除						# •	6
デバイス (1)											
CE201907-0183											
					1						
2	2	~	2		0	1111	2	2	印刷ジョブの表	示(E)	
ApeosPort-III C4405 (FAX)	ApeosPort-III C4405 (ጀርባ)	DocuWorks PDF	DocuWorks Printer	Fax	FUJI XEROX ApeosPort VII C4473	FUI XEROX ApeosPort VII C4473 FAX	Microsoft Print to PDF	Microsoft XPS Document Writer	道案(ECC) リック 印刷設定(G) プリンターのプロ	/(ディ(P)	
アルチメディア デ	(イス (1)								シュートカットのイ	F1&(S)	
									● デバイスの制除 トラブルシューフ・	N) (29(1)	
									プロパティ(R)		
aoba (laptop-6umrtm q?)											
未指定 (1) ―											
S PRC	12 モデル: FX Ape カテゴリ: プリンタ 状態: キューに	osPort Print C5570 0 個のドキュメント									
▶ ● 検索	するには、ここにク	、力します		1 🙋 🚍	é 🥶	**	(▶ 10℃ 晴れのちく	5y 🔨 🕲 <@ /	17:04	扇

「プリンター構成」タブを選択して認証管理内の「認証設定」をクリックしてください。

全般	共有	ポート	詳細設定	色の管理
セキュ!	リティ	デバイスの設定	プリ	シター構成
プリンターとの	通信			
プリンターオ	ト体からジョブや機器	闇の状態、使用できるオ	プションなどの情報を	取得できます。
	プリンターと	の通信設定(B)		
使用できるオ	プション			
使用できる	オプションの各種語	設定を変更できます。		
	オプショ	いの設定的		
-				
認証管理				
プリンターに	アクセスするアカウ	ントを設定します。		
		Later - Area		
	語及言正	"設定(C)		
	1211	設定(C)		
	認訂	設定(C)	21	ージョン情報
2	22 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	設定(<u>C)</u>		ージョン情報
	17.11 17.111	設定(<u>C)</u>	74	ージョン情報
	375 376 11	設定(<u>C</u>)		ージョン情報
	575 5 60 6 1	設定(C)	24	ージョン情報

認証管理方法の設定を下記のように設定してください。

認証管理			?	>
0000	認証管理方法の設定(A)			
	認証管理する	~		
	認証管理モード(I):			
	管理者	~		
	使用する認証情報(B):			
	蓄積用ユーザーID	~		
	 ジョブごとに認証の入力画面を表示す 	ta(<u>M</u>)		
	□前同入力」た情報を表示する(1)			
		まる(1.1)		
		900) = 72(0)		
		CIT 2 DICT		
	 常に同じ認証情報を使用する(E) 			
	User ID()指定(I)			
	ログイン名を使用する	~		
	User ID(<u>E</u>)	1925	スワード(P)	
	fbj02411			
	FX-1X(N)			
	Account (D(C))			
		的名称	举음(S)	
		- 4 64	493 - 13 Natur -	
0	amsee/ 4===================================	-=	A 11-9/1	Ň

配布ツールでの設定は以上となります。